

インバーター発電機

GV



GV-9i (0.9kVA)

シガーソケット使用可能

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定

〈電力単位の表記〉

消費側 (W) - 水中ポンプ、ポットなど電気製品

供給側 (VA) - 発電機

機 種		GV-9i (-AAA-2)	
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え	
エンジン名称		工進 K60i	
形 式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
交 流	定格出力	0.9kVA	
	定格電圧/電流	100V/9A	
直 流	定格電圧/電流	12V/5A	
燃料タンク容量		2.6L	総排気量 60cc
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
連続運転可能時間 (定格負荷~1/4負荷)		3.7h~7.9h	騒音値 (定格負荷~ 負荷) 65~58dB (A)
オイル量		0.31L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	
点火プラグ		A5RTC (TORCH) /CR5HSB (NGK)	
始動方式		リコイルスターター方式	
ACコンセント		合計9Aまで (ACコンセント:2個)	
DCコンセント		12Vシガーソケット×1個	
本体寸法		455×260×398mm	
本体重量		14kg	
J A N		4971770-650640	
メーカー希望小売価格		オープン	

※水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3~5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ホコリの多いところでは使用しないで下さい。