


野外で気軽に上質の電気を

製品紹介動画：P201



GV-16SE



USBアダプター付属

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定

安全・便利機能

- ・出力インジケータ
- ・過負荷警告ランプ
- ・過電流保護装置(AC)

発電機

インバーターGV

機 種		GV-16SE		
エンジン名称		工進 K80-i2		
型 式		空冷4サイクルガソリンエンジン		
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え		
交 流	定格出力	1.6kVA		
	定格電圧/電流	100V/16A		
直 流	定格電圧/電流	12V/8A		
燃料タンク容量		3.4L	総排気量	79.7cm ³ (cc)
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
連続運転可能時間※1		3.1h~8.0h	騒音値※2	68.0~62.7dB (A)
出力インジケータ		あり		
オイル量		0.4L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)		
点火プラグ		A5RTC (TORCH) /CR5HSB (NGK)		
始動方式		リコイルスターター方式		
ACコンセント		合計16Aまで (ACコンセント：2個)		
DCコンセント		8Aまで (シガーソケット：1個)		
寸法(全長×全幅×全高)		480×275×450mm		
本体重量		18.0kg		
J	A	N	4971770-651463	

※1 定格負荷～1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷～1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3～5倍の出力(VA)の発電機で使えます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。